



HIKMICRO

Eco-V

LÄMPÖKAMERA

Järjestelmäpäivitys

Firmware-päivitys

Info	Kuvaus
Järjestelmäversio	V5.5.61 build240514
Algoritmin version	V2.09.05
Mallit	Eco, Eco-V, E01, E02

Lisätietoa

Yhteensopivuuslistaus: <https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-center/compatibility/>

Päivittäminen USB:n avulla

Ennen kameran päivittämistä huolehdi, että:

- Kamera on täyteen ladattu
- Automaattinen virrankatkaisu on poistettu käytöstä, vahingossa tapahtuvan keskeytyksen välttämiseksi päivityksen aikana

1. Lataa uusin järjestelmä päivitys verkkosivustolta:
2. <https://www.hikmicrotech.com/en/industrial-products/eco-eco-v-handheld-infrared-camera/>
3. Lataa ja tallenna päivitystiedosto PC:lle kohdasta Download -> Firmware



4. Pura ladattu .zip tiedosto valitsemaasi kansioon.
5. Käytä kameran mukana tullutta USB-C / USB-A kaapelia ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
6. Tietokone tunnistaa kameran muistitikkuna. Avaa tunnistettu kansio
7. Pura ladattu .zip tiedosto, kopioi ja liitä .dav tiedosto muistitikkuna tunnistetun kameran kansion juureen.
8. Irrota USB-yhteys tietokoneesta ja käynnistä kamera aloittaaksesi automaattisen päivityksen. Päivitys kestää useita minuutteja; ole hyvä ja odota, kunnes prosessi on valmis.